



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH-POWER-7555-COMFORT-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 32 мм.



32 мм



Накладной/подвесной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	036355
Модель	ARH-POWER-7555-COMFORT-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×75×55 мм
Ширина площадки для лент	32.1 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	70 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на потолочные держатели


Необходимые компоненты:




- 1** / Просверлите отверстия в профиле (I) для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Рекомендуется установить и зафиксировать в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.




- 2** / Закрепите держатели (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.





- 3** / При необходимости соединения двух и более профилей **I** закрепите их между собой соединителями **VI**. Перед приклеиванием светодиодной ленты **IV** рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4** / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **I**. Подключите ленту **IV**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите профиль **I** на держатели **V**.



- 5** / Установите на профиль **I** заглушки **III** и экран **II**.




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:




- 1 / Просверлите отверстия в профиле I для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле I в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.





- 2 / При необходимости соединения двух и более профилей I закрепите их между собой соединителями VI. Перед приклеиванием светодиодной ленты IV рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите светодиодную ленту IV на профиль I. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 3** / Закрепите на поверхности подвесы **(V)** и установите на них профиль **(I)**. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле **(I)**. Подключите ленту **(IV)**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.



- 4** / Установите на профиль **(I)** заглушки **(III)** и экран **(II)**.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



036356
ARH-POWER-W90-2000 OPAL

Заглушка



036416
ARH-POWER-7555 глухая

Держатель



036430
ARH-POWER-W88

Подвес



018505
ARH-LINE-6085

Подвес



027926
ARH-2x1m Set (Pad 1.7x8mm)

Соединитель



036408
ARH-LINE