

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА LGD-PATH-ROUND

1. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ!

**Перед началом всех работ отключите электропитание!
Все работы должны проводиться только
квалифицированным специалистом.**

- 1.1. Извлеките монтажный комплект из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 1.2. Установите светильник:
 - 1.2.1. Шестигранным ключом из комплекта светильника ослабьте 3 винта 1 извлеките основание из светильника 2.
 - 1.2.2. Пропустите кабель питания 3 через отверстие в пике 4.
 - 1.2.3. Наденьте на кабель и вставьте в отверстие герметизирующую втулку 5 (из комплекта светильника).
 - 1.2.4. Подсоедините кабель питания 3 к клеммной колодке 6. Соблюдайте порядок подключения проводов: фаза (L) – коричневый провод, ноль (N) – синий, заземление (⊕) – желто/зеленый.
 - 1.2.5. Плотно закройте крышку бокса с клеммной колодкой, чтобы предотвратить попадание влаги на контакты.
 - 1.2.6. Вставьте основание в светильник и зафиксируйте 3-мя винтами 1. При закрывании светильника, убедитесь, что замыкание электрических проводов внутри светильника исключено.
 - 1.2.9. Установите светильник на место, для чего воткните пик 4 в грунт. Во избежание повреждения, не прилагайте чрезмерных усилий.
- 1.3. Подсоедините кабель питания к электрической сети.
- 1.4. Проверьте работу светильника.
- 1.5. Если светильник не заработал должным образом, следуйте рекомендациям, приведенным в инструкции к светильнику.

