



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### SL-KANT-H16-3000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Накладной угловой профиль.
- Компактные размеры.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 8 мм.



8 мм




Накладной





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>036041</b>
Модель	<b>SL-KANT-H16-3000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>угловая</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>3000×16×16 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>8 мм</b>

# ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели  
Необходимые компоненты:




- 1 / Закрепите держатели (V) на поверхности и выведите наружу кабель от источника питания светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.




- 2 / Установите на профиль (I) заглушки (III). Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV) и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле (I).



- 3 / Установите на профиль (I) экран (II).




- 4 / Установите профиль (I) в держатели (V) и подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (IV). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**036042**  
SL-KANT-H16-3000 ROUND OPAL

Заглушка



**024482**  
SL-KANT-H16 ROUND глухая

Заглушка



**024483**  
SL-KANT-H16 ROUND с отверстием

Держатель



**024486**  
SL-KANT-H16