



СВЕТИЛЬНИКИ SOL

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для основного, локального и декоративного освещения в жилых, офисных и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

- Встраиваемый светодиодный светильник с декоративным светящимся контуром станет оригинальным элементом современных интерьеров.
- Матовый экран обеспечивает мягкое равномерное свечение.
- Тонкий корпус и компактный драйвер позволяют установить светильник в гипсокартонные и натяжные потолки.
- Представлен в двух вариантах формы корпуса: круглой и квадратной со скругленными углами.
- Два варианта цвета корпуса: белый, черный.
- Большой выбор моделей по размерам и мощности позволяет подобрать светильник для разных задач.

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|--|
| Артикулы | 018042, 017989, 017988 017991, 017990, 017985 020710, 020709, 020708 020713, 020711, 020712 017632, 017633, 016962 016973, 017634, 017635 021481, 022555 022008, 022556 |
| Напряжение питания сети | АС 180-240 В, 50/60 Гц |
| Угол освещения | 120° |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура окружающей среды | -10 ... +40 °C |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Гарантийный срок | 36 мес. |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



ПАРАМЕТРЫ

| Модель | Цвет корпуса | Мощность | Световой поток | Потребляемый от сети ток | Габаритные размеры (A1×B1×H) | Врезное отверстие (A2×B2) | Вес |
|--------------|--------------|----------|----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------|
| LTD-80x80SOL | Белый | 5 Вт | 325 лм | AC 0.023 А | 80×80×40 мм | 65×65 мм | 280 г |
| LTD-96x96SOL | Белый | 10 Вт | 700 лм | AC 0.059 А | 96×96×42 мм | 80×80 мм | 390 г |
| LTD-80x80SOL | Черный | 5 Вт | 325 лм | AC 0.023 А | 80×80×40 мм | 65×65 мм | 280 г |
| LTD-96x96SOL | Черный | 10 Вт | 700 лм | AC 0.059 А | 96×96×42 мм | 80×80 мм | 390 г |
| | | | | | (D×H) | (d) | |
| LTD-85SOL | Белый | 5 Вт | 400 лм | AC 0.023 А | ∅80×40 мм | ∅65 мм | 194 г |
| LTD-95SOL | Белый | 10 Вт | 800 лм | AC 0.059 А | ∅95×42 мм | ∅80 мм | 264 г |
| LTD-115SOL | Белый | 15 Вт | 1200 лм | AC 0.068 А | ∅115×40 мм | ∅105 мм | 390 г |
| LTD-135SOL | Белый | 20 Вт | 1600 лм | AC 0.091 А | ∅135×40 мм | ∅125 мм | 510 г |

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице для данной модели светильника.
- Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC» / «OUTPUT» / «Выход»), используя соответствующие разъемы.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера светильника (маркировка «PRI» / «INPUT» / «Вход»).
- Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.
- Подайте электропитание и проверьте работу светильника.

